

ORVIBO[®]

Magic Cube - CT10W-B1VO

Használati utasítás



Termékleírás

Az Orvibo Magic Cube egy intelligens Wi-Fi IR távirányító, amely képes a legtöbb eszköz vezérlésére beltéri infravörös a HomeMate alkalmazással.

Jellemzők

- Univerzális távirányító: megtalálja az integrált infravörös távirányítókat egy mágikus kockában.
- Távirányító: csatlakozik az internethez, a készülékeket távolról is vezérelheti
- Időzítők: Programozza a háztartási készülékeket a HomeMate alkalmazással
- Érintésvezérlés: A beállítás után egyetlen eszközzel több eszköz is vezérelhető HomeMate alkalmazás.

Az alkalmazás célja

Az Orvibo Magic Cube eszköz családok és irodák számára is használható. Csak beltéren használják.

Kezdeti beállítás

- Csatlakoztassa az 5V 1A USB adaptert a „Magic Cube” bekapcsolásához.
- Töltse le a „HomeMate” alkalmazást az AppStore vagy a Google Play oldalról, vagy ellenőrizze a következőket

QR-kód:



Jelentkezzen be a HomeMate alkalmazásba, nyomja meg a „+” gombot a jobb felső sarokban, majd konfigurálja

A Magic Cube eszközbeállításai a HomeMate alkalmazás segítségével.

Érintse meg az alkalmazáshoz most hozzáadott „Magic Cube” eszközt, majd válassza ki és adja hozzá eszközök, amelyeket távolról is vezérelhet.

Gratulálunk! Élvezze okos eszközét!

Műszaki információk

Az információ szerint:

Méret	53 * 53 * 54 mm
Nettó tömeg	102g ± 3g
Bruttó súly	213 ± 7 g
Szín	Fekete és ezüst
Ház anyaga	Pc / ABS / TPU
Egyensúly súlyú anyag	Nikkel acél
Anyag kábel USB	TPE / rézhuzal

Információk a villamos energiáról

Élelmiszer-bevitel	5V, 1A
Tápegység	Mikro USB
Állandó energiafogyasztás	<0,5 W

Rádió információ

Normál rádió	IEEE 802.11 b / g / n
Rádiófrekvencia	2,412 - 2,484GHz
Titkosítás típusa	WEP / TKIP / AES
Biztonsági protokoll	WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
Rádió energiafogyasztás	≤ 0,3 W
Rádióerősség	802.11b: + 18,5dBm 802,11 g: + 16,5 dBm 802,11n: + 12,5 dBm
RX érzékenység	802.11b: - 93dBm (@ 11 Mbps, CCK) 802.11b: - 85dBm (@ 54 Mbps, OFDM) 802.11b: - 82dBm (@ HT20, MCS7)
Infravörös frekvencia	20 ~ 60 KHz
Infravörös távirányító	8m +
Infravörös távoli szög	360 °

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet	-20 ° ~ 55 ° C
Működési páratartalom	20% -90%, kondenzáció nélkül
Tárolási hőmérséklet	-40 ° C - 70 ° C
Működési páratartalom	20% -90%
Vizsgálati hőmérséklet	25 ° C

Normál és biztos




csomagolás

Csomagolási módszer: újrahasznosítható karton


Jó össztömeg (csomagolással együtt): 213 ± 7g

Terméklista



Varázs kocka

x1



Tápkábel

Micro USB x1



Használati útmutató

x1

Kérjük, ellenőrizze, hogy:

- A Varázskocka normálisan működik, amikor bekapcsolja;
- A Magic Cube alján található gomb működik;
- A mutató állapota normális;
- A Magic Cube eszköz csatlakoztatható az internethez, miután a konfiguráció befejeződött;
- Az IR távirányító funkciója érvényes;
- A Magic Cube megjelenésén nincsenek karcolások
- A Magic Cube a gyári alapértelmezett beállításokon alapul

Óvatos!

- A készüléket csak belső térben használják!
- A készüléket gyermekek csak a szülők jelenlétében használhatják!
- Ne használja a készüléket a fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségekben!
- Kérjük, a tápegységet megfelelően használja, a jelen telepítési útmutatóban leírtak szerint.
- Hőforrástól távol tartandó!
- Ne használja orvosi eszközökhöz!
- Ne szerelje szét és ne próbálja meg megjavítani!